

# GalaXy XL 18

Honeywell

Security House

## Inbraakmeldcentrale



- Eenvoudige bediening
- Nederlandstalige teksten
- Volledig menugestuurd
- Modulaire opbouw
- Draadloos uitbreidbaar middels RF RIO
- In maximaal 3 blokken te programmeren
- Integratie toegangsverlening
- Up- & downloading / Remote Service
- SMS berichtverzending

Bij de GalaXy staat eenvoud centraal. De GalaXy centrale is geschikt om in zowel woningen als ook in bedrijven te worden toegepast.

Het LCD codebediendeel garandeert een snelle, eenvoudige bediening van het systeem. Met MAX kaartlezers of Keyprox bediendelen wordt de bediening nog eens extra vereenvoudigd. Maar ook verhoging van het beveiligingsniveau is hiermee te realiseren. Het LCD bediendeel informeert u over de status van uw systeem en helpt u in duidelijke termen met de bediening van uw systeem.

Integratie met diverse draadloze componenten verhoogt de flexibiliteit bij installatie.

Alarmdoormelding via PSTN of ISDN. Ook kunnen SMS berichten naar uw mobiele telefoon worden verstuurd.

Volledig beheer van uw systeem dankzij LAN/WAN netwerk-integratie.



Toegang

CCTV

Brand

Inbraak

# GalaXy XL 18

## Inbraakmeldcentrale

### Specificaties GalaXy 18

Omschrijving	Aantal/Max
Aantal zone-ingangen; waarvan maximaal draadloos	10/18 8
Zone-functies	41
Uitbreiding RIO(zie ook RF RIO)	1
Bediendelen	16
MAX-kaartlezers of Keyprox	3
Supercodes	100
Zelfstandige deelsystemen (blokken)	3
7 dagen klok	2
Uitgangen	6/10
Uitgangsfuncties	60
Automatische in-/ uitschakeltijden	20
Geheugenplaatsen	500
Geheugenplaatsen MAX	500
Aantal linken	32
Printermodule	Optie/1
PSTN modemkiezer AL1	Optie/1
ISDN modemkiezer AL1 & AL2	Optie/1
Keyprox (bediendeel + kaartlezer)	Optie/3
Ethernetmodule (TCP/IP)	Optie/1
RF RIO i.p.v. normale RIO	Optie/1

### Ademco draadloos

Omschrijving	Artikelnummer
Paniekzender 5802H	13.500
Handzender 5804H	13.502
Rookmelder 5808H	13.504
Mini magneetcontact 5814H	13.505
Magneetcontact 5816H	13.506
Trilcontact 5819HS	13.507
Glasbreukmelder 5852H	13.508
Passief Infrarood 5888H	13.513



GalaXy 18 met MK7 bediendeel en keyprox bediendeel



Modemkiezer



RF RIO



5802H



5852H



5816H



5808H



5804H



5819HS



5888H-A



5814H

### Galaxy Gold Software

Met het, speciaal voor de eind-gebruiker ontwikkelde, GalaXy Gold software-pakket is het mogelijk de GalaXy centrale vanuit "uw bureaustoel" te bedienen.

### Alarm monitor

Met het Alarm Monitor programma kunnen de diverse meldingen worden getoond op een PC-monitor.



De GalaXy serie bestaat uit een aantal centrales die flexibel inzetbaar zijn in iedere gewenste systeemconfiguratie. De microprocessor-gestuurde centrales zijn volledig vrij programmeerbaar door gebruik van een Nederlandstalige menustructuur. De opbouw hiervan is voor alle GalaXy centrales gelijk. Programmeren kan met het LCD-bediendeel en/of via een computer met het GalaXy Gold softwarepakket. Alle modules aangesloten op de GalaXy communicatielij(en) zijn uitwisselbaar in de gehele serie. Uitbreiding van het systeem is dan ook zeer eenvoudig.

Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringsysteem. Derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.

Bezoek ons op het internet: [www.securityhouse.nl](http://www.securityhouse.nl)